



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИССАН"

Фактический адрес: Москва, 129164 Маломосковская, д. 16, стр. 1, оф. 332, пом. 06
Юридический адрес: Москва, 129164 Маломосковская, д. 16, стр. 1, оф. 332, пом. 06
тел.+7(495)682-67-16 e-mail: ooo-issan@yandex.ru

Основные технические характеристики элементов электрического дератизатора «ИССАН-ОХРА-Д-333»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение
1	Габариты: Блок преобразователя импульсный (БПИ) - в металлическом корпусе - в пластиковом корпусе Блок высоковольтного усилителя (БВУ)	мм - - -	230x120x70 270x185x70 210x110x95
2	Масса, не более: Блок преобразователя импульсный (БПИ) - в металлическом корпусе - в пластиковом корпусе Блок высоковольтного усилителя (БВУ)	кг - - -	3,0 1,2 2,0
3	Питание однофазное сетевое: частота напряжение	Гц В	50±20% 220±20%
4	Средняя потребляемая мощность, не более	Вт	15,0
5	Амплитуда воздействующих импульсов: напряжения, не более тока, не более	кВ мА	25,0 60,0
6	Количество каналов подключения БВУ к БПИ	шт.	6,0
7	Цикличность работы каждого канала: длительность воздействия длительность паузы	с с	0,2±10% 1,0±10%
8	Количество БВУ, подключаемых к одному каналу БПИ, не должно превышать	шт.	4
9	Количество БВУ, подключаемых к одному БПИ, не более	шт.	18
10	Протяженность БЭ, подключаемого к одному БВУ, с учетом длины линии питания от БВУ и между БЭ, не более	м	5,0
11	Площадь защиты от грызунов: Отдельный блок БВУ с БЭ обеспечивает защиту помещения площадью	м	25-30
12	Максимальное расстояние от БПИ до БВУ без ухудшения эффективности системы проводом сечением 1,5 мм ³	м	До 200

ООО «ИССАН»

129164, г. Москва, ул. Маломосковская, д. 16, с. 1, оф. 332, пом. 06
тел./факс (495) 682-67-16

Web сайт: www.оздс.рф

Email: ooo-issan@yandex.ru